

JA Comfort-868



- ✓ producent: Elero
- ✓ wbudowany dwukierunkowy odbiornik radiowy 868 MHz
- ✓ routing sygnału radiowego
- ✓ dostępne moce 6 Nm 9 Nm
- ✓ przewód zasilania 0,5 mb zakończony wtyczką Hirschmann
- ✓ zasilanie: 230 V/50 Hz
- ✓ elektromagnetyczny hamulec
- ✓ wolny start, wolny dojazd do pozycji krańcowych
- ✓ regulacja położenia krańcowych: elektroniczna
- ✓ czas pracy ciągłej: 5 min dla modelu 6 Nm, 4 min dla modelu 9 Nm
- ✓ dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa
- ✓ klasa bezpieczeństwa: IP 54
- ✓ moc: 115–156 W
- ✓ prędkość: 26 obr./min
- ✓ prędkość obrotu lameli 6 obr./min

Cechuje je wysokie zaawansowanie techniczne, przejawiające się m.in. trwałością przekładni, wbudowanym zabezpieczeniem termicznym i szczelną obudową wydłużającą spodziewany czas bezawaryjnej pracy urządzenia.

Komfortowe wykorzystanie napędu gwarantuje **cichy hamulec elektromechaniczny oraz wolna prędkość obrotu umożliwiająca dokładne ustawienie pozycji lameli.** W ten sposób można stworzyć dokładnie takie warunki oświetlenia we wnętrzu, jakich oczekują jego użytkownicy.

Napędy Elero JA wyposażone są w elektroniczne wyłączniki krańcowe, ustawiane za pomocą kabla montażowego lub pilota. **Sterownie odbywa się przy pomocy pilotów i nadajników Elero lub centrali NiceSmart.**

W ofercie znajdują się silniki o różnej mocy, dopasowane do gabarytów żaluzji.

NAPĘD

ELERO

OSŁONY OKIENNE